

BAOFENG

جهاز الاعمال الشاقة - مقاوم للماء والصدمات والرضوبه BF-A58



مميزات الراديو يحتوي علي
DTMF الرئيسية - رمز
مفتاح البولت - نهاية النغمة في الإرسال
دائرة تقليل الضوضاء - VOX
كود -
CTCSS/DCS. اتصال طويل - توفير البطارية
FM راديو -
ساعة مزدوجة/استقبال مزدوج -
مدمج بالرصاص LED مصباح يدوي -

السعر دخل مصر **7200** جنية مصري

غير شامل ضريبة القيمة المضافة

نطاق التردد الذي يمكن برمجته
144 ميجاهرتز-148 ميجاهرتز (Rx/Tx)، 200 ميجاهرتز-
260 ميجاهرتز (Rx/Tx)، 420 ميجاهرتز - 450 ميجاهرتز
(Rx/Tx)

عدد القنوات حتى 128 قناة
استقرار التردد 2.5 جزء في المليون
مقاومة الهوائي 50 أوم
درجة حرارة التشغيل -20°C-60°C
جهد البطارية القابل لإعادة الشحن ليثيوم-لون مللي أمبير 7.4
فولت/1800

الاستهلاك في الاستقبال 380 مللي أمبير
الاستهلاك في الإرسال >1.4 أمبير
وضع التشغيل سيمبلكس أو شبه مزدوج
سايد الواجب 54/03/03 دقيقة (نسخ/إرسال/وضع الاستعداد)
الأبعاد 65 مم*41.5 مم*133.8 مم
الوزن 279 جرام (تقريبي)

قدرة خرج الإرسال RF 5W/1W
نوع التعديل فنة انبعاث FM
K ϕ F3E/11K ϕ F3E(W/N)16
أقصى انحراف $\pm 2.5\text{kHz}$ (W/N) $\pm 5\text{kHz}$
انبعاثات زائفة <60 ديسيبل/121b
حساسية المستقبل 0.2 ميكروفولت (عند 12 ديسيبل SINAD)
تداخل التضمين 60 ديسيبل
خرج صوت 1 واط
إشعاع زائف ≤ 65 ديسيبل
يتم توريد الراديو بالملحقات الاتية

: بطارية الليثيوم أيون،
ماسك الحزام الهوائي،
شاحن ،

مقاوم للماء IP67